Emissão em Contingência(NFC-e) com o SAT para Estado de SP

1/23

No estado de São Paulo não é possível utilizar a contingência offline no formato que ocorre em outras unidades federativas, portanto, na versão **1.4.020.002** a aplicação passou por melhorias para comportar o SAT como contingência.

Fonte:

nfce-sp-desobrigado-a-posse-de-sat-previamente-ativado-para-credenciamento-do-contribuinte-para-emissao-de-nfce

Fluxograma

Fluxograma básico do processo de acionamento do equipamento SAT, quando em processo de contingência.



Considerações Importantes

- Na conferência de VENDAS teremos, obrigatoriamente 2 registros de encerramento referenciados para cada CAIXA, sendo 1 registro para o modelo NFC-e e 1 registro para o modelo SAT (contingência).
- No PDV, os registros da venda utilizarão OBRIGATORIAMENTE o mesmo ID de TURNO a ser exportado unificado para o retaguarda (fechamento de caixa);
- No PDV, o SAT terá um registro aberto automaticamente junto à NFCe na tabela CUPOM_R60M (serão impressos ao final do dia 2 encerramentos);
- No PDV JAMAIS deverá existir dois registros ATIVOS e EM USO simultaneamente, além de não ter,

também, mais de um registro em contingência. Para tratar a validação, foi criado uma trigger (**ECF_BIUO**).

Configurações Gerais

Para liberação do SAT como contingência, deveremos realizar algumas configurações.

Retaguarda

As configurações de formas de p

Na retaguarda na aba Geral deveremos selecionar no campo Modo de Contingência = SAT.

DAV / Pré-Venda Cadastro	Troca de Me	ercadoria	. 4
eral Carteira Digital NFC-e CF-e	🔍 Integraç	ão - Retaguarda	
Geral Certificado WebService	Impressão	Data/Hora	
Forma de Emissão	Limites I	Máximos	
Normal	Valor da	operação:	
	R\$	200.000,00	
Modo de Contingência	Identific	ação obrigatória	
SAT	apartir d	le:	
	R\$	3.000,00	
codigo de Segurança do Contribuinte	Quant. d	le itens por cupo	m
IDToken/IDCSC	(tamanh	o do XML):	
••••••		0	
Token/CSC			
•••••			
Configuração do XML			
Versão do Documento Fiscal: 4.00			
Retirar Acentos dos XMLs enviados			
Sincronização Automática com o Servio	lor		
 Habilitar sincronização automática 			
Sincronizar a cada: 10 minutos			
Sincronizar a cada.	·	_	
		L	0
		L	

Na aba WebService confirmar se **UF de Destino** está setada **SP** e **SSL Type = LT_TLSv1_2**. Demais configurações padrões para o ambiente de produção.

Configuração PDV - EasyCash	×
PDV DAV / Pré-Venda Cadastro Troca de Mercadoria	< F
Geral Carteira Digital NFC-e CF-e Integração - Retaguarda	< 🕨
Geral Certificado WebService Impressão Data/Hora	
detail CertailCado Webservice Impressao Data/nora Ambiente de Destino: Homologação UF de Destino: SP SSL Type: LT_TLSv1_2 TimeOut: 10000 Retorno de Envio da NFC-e Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar" Aguardar: 0 Intervalo: Tentativas: 5 Intervalo: 30.000 Retorno de Envio da NFC-e Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar" Aguardar: 0 TimeOut: 30.000 Retorno de Envio da NFC-e Ajustar Automaticamente propriedade "Aguardar" Aguardar: 0 Tentativas: 5 Intervalo: 0 Tentativas: 5 Intervalo: 0 Tentativas: 5	
🚯 Fechar	ar

Deve-se no cadastro de ECFs inserir ou atualizar as seguintes informações:

2	×				
PDV 101 Série	900006330 SAT 💌				
Modelo do ECF	SWEDA SS1000				
Endereço de Rede	192.168.0.14 Self-CheckOut				
Alias	FRENTEA				
Empresa	NOBRE MINAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENT				
PDV Referência	5				
S@T					
Assingtura	Data de Associação				
	✓ 18/07/2023 ▼				
👙 Conexão Direta 🗙 Cancelar 🗸 Ok					

Frente de Caixa

No arquivo INI do EasyCash teremos as tags referenciando NFC-e e SAT, conforme segue:

5/23

"EasyCash1 - Bloco de Notas	-		\times
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda			
Pwd=F92C			~
;Pwd=54F6			
Charset=WIN1252			
EmpresaCNP3=00314428000109			
[NFCe]			
Log=0			
Remoto=1			
RemotoPorta=5060			
RemotoHost=127.0.0.1			
RemotoConnectionTO=50000			
RemotoCommunicationTO=50000			
Identacao=3			
Path=D:\2_Clientes\ \EC\Server			
[SAT] Log=0 AcessoDLL=2 Porta=COM11 Marca=SWEDA NomeDLL=D:\2_Clientes\\EC\Client\SAT\SATC CodigoAtivacao=SF8181818383DA64E2 SwMAssinatura=SGR-SAT_SISTEMA_DE_GESTAO_E_RETAGO PaginaDeCodigo=65001 VersaoDadosEnt=0,08 RemotoPorta=6070 RemotoPorta=6070 RemotoPorta=6070 RemotoConnectionT0=50000 RemotoConnectionT0=10000	JARDA D	I XO SA	
ForcaClockInterno=1			
ForcaHorarioNTP=1			
NumeroTentativasComando=3			
IntervaloEsperaComando=1000			
ValidarNumeroSessaoResposta=1			
NumeroTentativasValidarSessao=3			
[CFe]			
Identacao=3			
[POS]			

A liberação inicial **SEMPRE** será NFC-e. Afinal este é o tipo de transmissão padrão. Quando a configuração **32907**(NFCe: Modo de Contingência) estiver setada no frente de caixa para SAT em contingência, embora no INI esteja setado o mesmo, não será apresentado para o usuário esta opção.

Build 1.4.020.002		
3	.:: ATIVAÇÃO DE MÓDULO ::. No arquivo [EASYCASH1.IN] existe configuração para [SAT] e [NFC-e] Qual MÓDULO deseja ativar? S@T FISCAL NFC-e	
	EasyCash CANCELAR	
	(23/08/2023 14:40:46)Iniciando o sistema Versão 1.	4

Após liberação inicial, teremos o PDV cadastrado no retaguarda. Neste exemplo seria o PDV 003.

	7	Intellicash 3. 1. 13													
	Ativo +	PDV +1	PDV Refer. *	N. Série	 Endereço Rede 	Alias	 Modelo 	 Tipo 	 Remoto 	Self-CheckOut *	SAT - Associação 💌	Servidor •	Contingência? -	Status +	
		001		000675637	192.168.1.141	FRENTE	SWEDA SS 2000	SAT			11/07/2023			-	
		001		YS2020030211xxx	192.168.1.239	FRENTE	NFCE	NEC				001		•	
		002		000962666	192.168.1.142	FRENTE	SAT	SAT			11/07/2023				
		002		W2AKQ9W1	192.168.0.191	FRENTE002	NFCE	NFC				002			
٠		003		YS2020030211	127.0.0.1	FRENTE	NFCE	NFC	2			003			l
		003		000470365	192.168.1.143	FRENTE	SAT	SAT			11/07/2023				
		004		000962667	192.168.1.144	FRENTE	SAT	SAT			11/07/2023			-	
		005		001132005	192.168.1.145	FRENTE	TS-1000	SAT			11/07/2023			•	
		006		001132005	192.168.1.106	FRENTE	TS-1000	SAT			11/07/2023				
		007		000470365	192.168.1.143	FRENTE	TANCA TS-1000	SAT							
	2	008	001	900006330	192.168.0.239	FRENTE	SWEDA	SAT	2				5		ſ
	2	009	002	900006330	192.168.0.191	FRENTE002	SWEDA	SAT	2				5		L

Obrigatoriamente para o estado de São Paulo, deveremos informar um SAT para a contingência.

	EasyCash - Liberação			
	LIBERAÇÃ	IO DO EMISSOR	DE CUPOM	
	Tipo de Emissor de Cupo O PAF-ECF	SAT	NFC-e	
Build 1.4.020.0	Informações do Ponto d Nº do Caixa: 3	le Venda Série 3		
	Serador	SAT - Conting	ência	~
	Caixa Série	IP	Modelo	^
	008 900006330	192.168.0.239	SWEDA	
	009 900006330	192.168.0.191	SWEDA	
	M Remoto	OK		
		T Cada	strar SAT ダ Habilit	tar Versão 1.4
	Habilitar DAV	Habilitar	Pré-Venda	
	○ Não Sim	Não Sim		
		×	Cancelar 🗸 0	k

Deveremos selecionar **Marca** e **Modelo** do SAT. Caso esteja cadastrado na retaguarda corretamente o SAT em contingência, será mostrada no grid da tela de liberação. Ao clicar em **Cadastrar SAT** será mostrada a seguinte mensagem:

Informaç	ião X
1	O sistema irá efetuar a ATUALIZAÇÃO DO SAT com as seguintes informações na RETAGUARDA: - EMPRESA: 01 - PDV: 101 - NÚMERO DE SÉRIE: 900027447 - ALIAS: FRENTEA_20 - IP: 192.168.0.14 - TIPO: SAT
	ОК

O botão **Habilitar** será automaticamente acionado, transformando este SAT em uma contingência no caixa em questão. Será mostrada a mensagem:



Abaixo temos a imagem da contingência SAT cadastrado no retaguarda referenciando o **PDV 003**, segue:

V		WS . Ber	n vindo ADMIN, você está	conectado em				Intellicas	h 3. 1. 13				
Ativo +	POV -1	POV Refer. •	N. Série	 Endereço Rede 	Alias	 Modelo 	 Tipo 	Remoto -	Self-CheckOut -	SAT - Associação 👻	Servidor -	Contingência? •	Status -
	001		000675637	192.168.1.141	FRENTE	SWEDA SS 2000	SAT			11/07/2023			•
	001		YS2020030211xxx	192.168.1.239	FRENTE,	NFCE	NFC				001		•
	002		W2AKQ9W1	192.168.0.191	FRENTE002	NFCE	NFC				002		•
	002		000962666	192.168.1.142	FRENTE	SAT	SAT			11/07/2023			•
	003		000470365	192.168.1.143	FRENTE	SAT	SAT			11/07/2023			-
	003		YS2020030211	127.0.0.1	FRENTE 003	NFCE	NFC				003		•
	004		000962667	192.168.1.144	FRENTE	SAT	SAT			11/07/2023			
	005		001132005	192.168.1.145	FRENTE	TS-1000	SAT			11/07/2023			-
	006		001132005	192.168.1.106	FRENTE	TS-1000	SAT			11/07/2023			-
	007		000470365	192.168.1.143	FRENTE	TANCA TS-1000	SAT						-
1	008	001	900006330	127.0.0.1	FRENTE	SWEDA	SAT					2	•
2				192.168.0.191	FRENTE002	SWEDA	SAT	2				2	•
• 🗹	010	003	90006330	127.0.0.1	FRENTE	SWEDA	SAT	2				2	

Após este processo, devemos carregar e **CONFERIR** os dados do WebService no frente de caixa e demais configurações padrões. Na aba **GERAL** também deve carregar a contingência SAT padronizada na retaguarda. Seguem as telas:

Geral 🔙 Arquivos 📜 Certificado 🚛	Data/Hora	
Forma de Emissão Normal 🗸	Limites Máximos Valor da operação:	
Modo do Contingância	R\$ 200.000,00	
SAT V	Identificação obrigatória apartir de:	
Código de Segurança do Contribuinte IDToken/IDCSC ••••••	Quant. de itens por cupor (tamanho do XML): 600	m
Configuração do XML Versão do Documento Fiscal: 4.00 V Diretório com os arquivos XSD(Schemas)		
D:\Intelliware\Projetos\bin\EasyCashSRV-NFC	Ce\Schemas	
Sincronização Automática com o Servidor ✓ Habilitar sincronização automática Sincronizar a cada: 10 minutos	Meg	

Configurações		×
Servidor	🔁 Cadastro 👔 DAV / Pré-Venda 🔪	< ▶
🐻 Geral 🧔 Carteira 🛙	Digital SINFC-e CF-e	< ▶
Data/Hora	VebService 🔄 Impressão	4 ▶
Ambiente de Destino:	Homologação	
UF de Destino:	SP	
SSL Type:	LT_TLSv1_2	
TimeOut:	10000	
Retorno de Envio d	la NFC-e	
Ajustar Automatio	camente propriedade "Aguardar"	
Aguardar:	0	
Tentativas:	5	
Intervalo: 100	0	
L		
	🕩 Fechar 🌽	Alterar

Após liberações será habilitado no menu do PDV o grupo de funções SAT e dentro das configurações deveremos carregar **OBRIGATORIAMENTE** os dados de todas as abas **Alíquota**, **Comprovante Não-Fiscal**, **Relatório Gerencial**, **Formas de Pagamento**.

Frente de Cai	xa - EasyCash		
😻 PDV	🌀 NFC-е	🚘 SAT 🛛 🚔 Caixa	😲 Integração
	EASYCASH - VERSÂ FRENTE DE CAIXA	 Configuração Ferramentas Última Comunicação SEFAZ Validação de Conexão de Red 	•

11/23

ID	Sária	Caira	larca Modelo	Tin	a Ativo	Emilieo	Permete	Contingância
00001 90000633	0	10	SAT MODEIO	SAT			Remoto	Conungencia
00001		**	- and	0011				
Alfanata 📄	Compression to NS		Palatéria Caraasial	Formas do Da	rehimente			
Tributação	Comprovante Na Tipo	Aliquota	Redução Base Cálc.	CST	Alg. Efetiva			
	0	0,0000	0,0000		0,00			
300	0	18,0000	0,0000		18,00			
	0	0,0000	0,0000		0,00			
200	0	12,0000	0,0000		12,00			
700	0	7,0000	0,0000		7,00			
00	0	25,0000	0,0000		25,00			
	0	0,0000	0,0000		0,00			
5	0	30,0000	0,0000		30,00			
6	0	15,0000	0,0000		15,00			
7	0	4,0000	0,0000		4,00			
8	0	8,4000	0,0000		8,40			
9	0	12,6000	0,0000		12,60			

OBS: Caso o menu não seja habilitado é porque a liberação da contingência não ocorreu conforme esperado. As configurações deverão ser revistas e o processo de liberação refeito.

Processo de Vendas

Abaixo temos uma NFCe autorizada normalmente em um caixa com contingência SAT:



Ao realizar um **NOVA** venda em que o SAT foi acionado, não existirá impressão alguma para o NFCe. O equipamento é acionado e a venda sendo autorizada, temos a impressão do documento fiscal. No caso foi forçado o servidor do EasyCash para offline para simular este ambiente.

Como especificado no fluxograma deste processo, toda venda inicia-se no modelo 65(NFC-e). Caso a contingência SAT tenha que ser acionada, esta mesma **VENDA** é devolvida para o frente e revertida para o fluxo do modelo 59(SAT). Na tabela **CUPOM** o registro é aproveitado e alterado de 65 para 59 na coluna **MODELO** e o CCF atualizado para o retornado pelo SAT.

Quando o fluxo do SAT é acionado a sequência de numeração NFC-e gerada inicialmente, segue para inutilização e a próxima venda segue com seu fluxo padrão. Abaixo o exemplo de numeração a ser inutilizada:

Filtros(F3) Chave Início: 23/08/2023		Série: 003 v Tipo da Data © Sistema © Pr	ocessamento	Situação I Cancelada Autorizada				
Dados do Emitente	Er	npresa:		b	Filtra			
Alterar C	intilizar	Transmitir SØT	@ E-Mail	XML ·	Consultar	Status	imprimir -	
🖟 Vendas Co	ontingência 🔅 Ocorrên	cia 🤤 Rejeições 🔞 Exce	ões 🛛 🔀 Inutili	izações 🗙	Cancelamentos	🔄 Arquivad	Alertas	
le • Número • 003 000000002 br	Justi nutilização para ajuste de fa	icativa	35230031442800	ID Inutilização 0109650030000	0000200000002	DataHora Sis	tema · DataHora SEF 6:15:24 23/08/2023 16	AZ V Ocorrência NF V

Teremos para cada PDV duas impressões de encerramento do dia, NFCe e SAT respectivamente (quando houver).

2025/07/12 15:25

	1000		
	C00-00060		CB0:000069
FINCERRAMENTO DO DIA(NFC-e)	Cau, we we	ENCENTRAMENTO DO DIA(SAT)	
	***********		AUTOLICIA
MOVIMENTO DO DIA: 23/08/202	73	MOVIMENTO DO DIA: 23/08/2023	3
ONTADORES	000001	CONTADORES	00000
ontador de Encerramento:	000001	Contador de Encerramento:	00000
ontador de Cupom Fiscal:	000003	Contador de Cupom Fiscal:	00000
ontador de Credito e Debito:	000000	Contador de Credito e Debito:	00000
ontador de Cupom Cancelado:	000001	Contador de Cupom Cancelado:	00000
ontador de Contingencias:	000000	Contador de Contingencias:	00000
ontador de Inutilizacoes:	000000	Contador de Inutilizacoes:	00000
ontador de Canc. Substituicao:	000000	Contador de Canc. Substituicao:	00000
ontador de Canc. Forcado:	000000	Contador de Canc. Forcado:	00000
ontador de Sangria:	000000	Contador de Sangria:	00000
contador de Suprimento:	000000	Contador de Suncimento:	00000
contador de Denegações:	000000	Contador de Denenaciones:	00000
Instador de Pendencias:	000000	Contador de Dendoncias:	00000
Contador de Fretes:	000000	Contador de Fretes:	00000
TOTAL TZADOPES		TOTALTZADORES	
UCNDA BOUTA DIADIA .	75.70	VENDA ODUTA DIADIA-	16.2
VENDA I TOUTDA-	12.21	VENDA LIQUIDA.	0.0
TENUK LINUTUR:	2.19	VENDA LIUUIDA:	16
LANLELAMENTU ILMO:	0.00	CANCELAMENTU ICMO:	0.0
ALHESULMU:	0.00	ACRESCIMO:	0,0
DESCUNTU:	0.00	DESCONTO:	16.4
PENDENCIAS:	0,00	PENDENCIAS:	10,0
FREIES:		FRETES:	0,0
TOTALIZADORES NAD FISCAL	IS a co	TOTALIZADORES NAD FISCAIS	
Pagamentos:	0,00	Pagamentos:	0,0
Recebimentos:	0,00	Recebimentos:	0,0
Recebe. Recarga:	0,00	Recebe. Recarga:	0,0
Sangria:	0,00	Sangria:	0,0
Suprimento:	0,00	Suprimento:	0,0
C. Bancario:	0,00	C. Bancario:	0,0
Devolucao:	0,00	Devolucao:	0,0
Contingencia Liquida Pendente:	0,00	Contingencia Liquida Pendente:	0,0
Contingencia Bruta Pendente:	0,00	Contingencia Bruta Pendente:	0,0
Cancelamento por Substituicao:	0,00	Cancelamento por Substituicao:	0,0
Cancelamento Forcado:	0,00	Cancelamento Forcado:	0,0
Dependin -	0.00	Burney and the second se	0.0

Como dito, teremos sempre 2 registros separadamente por modelo para conferência de vendas. Os processos de reimportação e validar Cupons na SEFAZ não sofreram alterações. Segue a imagem:

																												_	
۰.		nare														Intellica	sh 3, 1,	.13									-		2
\mathbf{V}		144.9	Ben	vindo ADMIN	L você er	stá conecta	ado em																						ĸ
															Confe	erência d	e Vend	las do	ECF										
ECFs	Conferenck		esultados																										
Data	23/08/	202	3																							SAT.	Valor	•	4
•	90V 00 01 01	• Cor	dingéncia	Type 0 NFC 003 SAT	CF - 1	Segini 5: 5:	Seq.Fr	68 66	CRZ	• CBC 7 2	0 0	de Totalfin 1	nal = Vien 75,70 33,07	de Brute + 75,70 33,07	Some de	72,21 16,85	Cancela3. 16.	• Descr 49 22	0.00 0.00	Dit(VB-Cenc.4	Desc.illers)	0,00	Red. Z	•		Canc	mcelado Vaior	55,96 0,00 3,43 75,70	

Servidor de Fila SAT

No arquivo INI do EasyCash teremos as seguintes tags alteradas no grupo [SAT]:

- Remoto = 1 Indica que as transmissões das vendas em SAT irão ser direcionadas para um SAT conectado em outra máquina.
- **RemotoHost = 192.168.0.239** Indica para qual máquina, que tenha o servidor FILA configurado, as vendas serão direcionadas.

19/23

No **SERVIDOR** onde temos o equipamento receptor deveremos ter também uma nova cópia do servidor do EasyCash que fará o gerenciamento destes documentos recebidos. Em seu arquivo INI temos a tag **[SAT]** com seu parâmetros próprios.

EasyCashSRV - Bloce (de Notas			-		×
Arquivo Editar Format	ar Exibir Ajuda					
Modelo=BEMATECH						~
TimeOut=30						
HandShaking=Nenh	Num					
HardFlow=False						
SoftFlow=False						
Parity=None						
StopBits=1						
BaudRate=9600						
DataBits=8						
AtrasoCorte=1						
SendBytesCount=1	024					
SendBytesInterva	al=100					
DeviceTimeOut=36	3					
LinhasBuffer=30						
DeviceRetry=3						
BufferEnvio=1024	1					
EsperaBuffer=100	5					
[DW]						
IntervaloTempo=1	5					
[TWS]						
APT UPL=http://s	ius con he					
AP1_ORC=NCCP1774	ipa raws room, or					
[IntellicashServ	(ec]					
TP=127.0.0.1						
Path=\\127.0.0.1	l\bin					
Porta=3858	. former					
PathRetag=127.8	0.1/3050					
UserName=SYSDBA						
Pwd=34EC						
Charset=WIN1252						
[SAT]						
AcessoDLL=2						
ServerPorta=6070	3					
Trace=0						
Manca=SWEDA						
Porta=COM11						
NomeDLL=D:\2 Cli	ientes\	EC\Cli	ent\SAT\SATDL	L.dll		
CodigoAtivacao=5	F8181818383DA6	4E2				
SwHAssinatura=S0	R-SAT SISTEMA	DE GES	TAO E RETAGUA	ARDA D	D SAT	
PaginaDeCodigo=6	5001					
VersaoDadosEnt=0	8,08					
	-					v
	Ln 29, Col 14	100%	Windows (CRLF)	UTF-8		

A sua interface também é modificada conforme a imagem:

🖨 Eas	yCash Server 2.0.12.2						- 0 X
📄 Op	ções 👝 SAT	O Confi	gurações	👚 Sobre			
	Status Geral Seral Se	tecurso - SAT		Sessões			Servidor de Aplicação Conexões ativas: 000
HOMOLOGAÇÃO	Requisições ao Ser Data/Hora 23/08/2023 17:09:37	vidor de Banco d Host QUALIDADEROMU	e Dados PID L 16300	EASYCASHS	Processo RV.EXE	Estado ATIVO	Servidor do Banco de Dados Conexões ativas: 001 Porta TCP: 3050 Status da Fila Registros Pendentes: 000 Recursos da Máquina Memória Utilizada Total(KBytes) 419430 / 2097151 Memória do Servidor(KBytes)
- I N	Instruções Proces	sadas				~	Uso da CPU(%)
Ť.	Data/Hora	PDV	Instruçã	0		^	
ERNO						Ţ	Servidor INICIADO Processo INICIADO Recurso OK
? =							🚱 📮 SAT

O ícone da bandeja do Windows também é modificado conforme a imagem:

Uma das opções gerenciais que temos neste servidor de fila é a possibilidade de visualizar e exportar os documentos recebidos para processamento além de abrir o seu respectivo XML, conforme a

imagem:

Gerenciamento dos	s CF-e									
Filtros(F3)										
Chave	-		PDV:	9 -	<u>,</u>	XML				
Teleio, 01/08/2	2023	Tármino, 23/08/	2023						50	<u> </u>
Inclo:		Termino: 20/00/			BI E	cortar	Filtrar			- · ·
NCFE	CAIXA	 Emit. CNPJ 	▼ Dest. CNPJ ▼	Dest.	CPF 🔻			Chave	-	^
00502	7	9 53485215000106				35230853485	21500010659	99000063300	050271519572	
00503	0	9 53485215000106				35230853485	21500010659	99000063300	050307632594	
00503	1	9 53485215000106				35230853485	2150001065	99000063300	050315144331	
00503	2	9 53485215000106				35230853485	2150001065	99000063300	050323470250	
00503	4	9 53485215000106				35230853485	2150001065	99000005300	050339339175	
Item v Có	digo 👻	FAN V	Produte	0		Unid	Otde, v	Desc	Acresc. T	-
001 75037	001	07801025113454	ACTIMELLETTE EERM	10068			4 000	0.00	0.00	
Desc. Subtota		Acrésc. Subtotal 🔻	Valor Lei 12741	* ^	Código	▼ Desc	rição 🔻	Código Adm	Valor(R\$)	- ^
	0,00	0,00		2,79	99	OUTROS			0	9,00
				~						~
	2)									

From: http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:easycash_sat_contingencia_nfce&rev=1694007624 Last update: 2023/09/06 14:40